


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 МУЗЦЕНТР  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
<https://muzcentre.ru>

# Мегафон АТ-М140ВСА



 ARSTEL®

Мегафон АТ-М140ВСА предназначен для организации мобильной громкоговорящей связи на открытых территориях, в производственных помещениях с большим уровнем шума окружающей среды, речевого оповещения в чрезвычайных ситуациях и спасательных работах.

Модель АТ-М140ВСА – мегафон с выносным микрофоном.

#### **Порядок работы с мегафоном АТ-М140ВСА:**

- 1) Установите регулятор громкости, расположенный на корпусе выносного микрофона в минимальное положение, а регулятор AUX VOLUME в положение OFF;
- 2) Откройте крышку отсека батарей питания и вставьте в отсек 8 батарей типа «С» с напряжением питания 1,5 В, соблюдая полярность;
- 3) Закройте крышку батарейного отсека;
- 4) Говорите в микрофон при нажатой кнопке, расположенной на корпусе микрофона;
- 5) Установите нужный уровень громкости с помощью регулятора, расположенного на корпусе выносного микрофона;
- 6) Для воспроизведения сигнала «Сирена» нажмите кнопку SIREN.
- 7) При необходимости может быть подключен внешний источник сигнала линейного уровня. Для этого используйте вход AUX с разъемом под штекер 6,35 мм. Уровень громкости воспроизводимого сигнала настраивается с помощью регулятора AUX VOLUME.
- 8) После окончания работы удалите батареи из отсека.

#### **Меры предосторожности:**

Не следует хранить мегафон возле радиаторов, нагревательных приборов, в местах с повышенным содержанием пыли и легковоспламеняющихся предметов, таких как спирты, растворители и т. д.

Мегафон следует протирать сухой мягкой тканью.

#### **Производитель: Arsenal Telecom**

Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33, лит. ТА,  
корп. 24, оф. 406

+7 (812) 740-34-60

E-mail: [sales@arstel.com](mailto:sales@arstel.com)

<http://www.arstel.com>

**Изготовлено в Ю. Корее**

### Технические характеристики:

<b>Наименование</b>	<b>АТ-М140ВСА</b>
мощность: номинальная	25 Вт
максимальная	40 Вт
напряжение питания:	12 В (8 шт. батарей типоразмера «С» либо внешний адаптер питания)
дистанция: город	110 м
открытая местность	350 м
габариты (Ø×Д):	300×444 мм
масса (без установленных элементов питания)	2,6 кг
время работы от батарей	5 ч.

### Гарантия производителя:

- ✓ Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи мегафона.
- ✓ При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец изделия имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- ✓ Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- ✓ Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

**Наименование изделия:** Мегафон АТ-М140ВСА

**Серийный номер модели:**

**Дата продажи:**

**Продавец:**