



## QAP P82S

Микшер-предусилитель, 2 входа Mic/Line с фантомным питанием 48 В и приоритетом, 6 стереовходов Line

Qtex

Артикул: QT00023216

*Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.*



### Описание

QAP P82S – микшер-предусилитель, имеет 2 балансных микрофонных/линейных входа с включаемым фантомным питанием 48 В и управляемым приоритетом, 6 балансных линейных стереовходов. Также располагает двумя балансными стереовыходами с удаленным управлением "MUTE". Все линейные входы и выходы имеют переключатель "моно/стерео". При использовании пейджингового микрофона QAS RM2 микшер превращается в 2-зонную систему оповещения.

 **МУЗЦЕНТР**  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

## Технические характеристики

Входы	2 – балансное аудио: микрофонный/линейный, клеммный блок 6 – балансное аудио: линейный, клеммный блок
Выходы	2 – балансное стереоаудио, клеммный блок
Порты	1 – настройка приоритета, клеммный блок 1 – мьютирование, клеммный блок
Импеданс входной	20 кОм
Импеданс выходной	600 Ом
Частотный диапазон ⓘ	20 Гц – 20 кГц (–1 дБ)
Чувствительность ⓘ	–60...–16 дБ – микрофонные входы –20...+4 дБ – линейные входы
КНИ	<0,1%
Перекрестная помеха	>70 дБ
Эквалайзер	<i>микрофонный сигнал</i> ВЧ: ±15 дБ, 12 кГц СЧ: ±15 дБ, 2,5 кГц НЧ: ±15 дБ, 80 Гц <i>выходы</i> ВЧ: ±15 дБ, 10 кГц НЧ: ±15 дБ, 100 Гц
Фантомное питание	48 В
Питание	100–240 В, 50/60 Гц
Монтаж в 19" стойке	1U
Габаритные размеры (ШхГхВ)	482 x 320 x 44 мм
Масса	9 кг