



QAA MA130T

Микшер-усилитель 130 Вт – 100/70 В / 4–16 Ом, встроенный плеер и FM-радио

Qtex

Артикул: QT00023157

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

QAA MA130T – микшер-усилитель 130 Вт – 100/70 В / 4–16 Ом со встроенным проигрывателем MP3, Bluetooth и FM-радио. Имеет два несимметричных линейных стереовхода, три микрофонных входа (один на лицевой стороне, с приоритетом) без фантомного питания. Имеет защиту от короткого замыкания.

- Индивидуальная и общая регулировка входного усиления
- Настройка тембра низких и высоких частот

 МУЗЦЕНТР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<https://muzcentre.ru>

Технические характеристики

Входы	2 – линейный: аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка) 3 – микрофонный, разъем Jack 6,3 мм (розетка)
Выходы	1 – усиленный, клеммный блок 1 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка)
Порты	1 – USB, тип A (розетка) 1 – слот для SD-карты
Выходная мощность	130 Вт
Частотный диапазон ⓘ	60 Гц – 15 кГц (±3 дБ)
Отношение сигнал / шум	>73 дБ
КНИ + шум	<0,5 % (1, кГц, 1/3 мощности)
Регулировка тембра	±10 дБ (100 Гц) – НЧ ±10 дБ (12 кГц) – ВЧ
Управление	индивидуальные регуляторы уровня усиления, общая регулировка НЧ, общая регулировка ВЧ, мьютирование
Защита	КЗ, перегрев, ограничитель тока
Охлаждение	принудительное (вентилятор)
Цвет корпуса	черный
Потребляемая мощность	215 Вт
Питание	220–240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры (ШxГxВ)	483 x 366 x 89 мм
Монтаж в 19" стойке	2U
Масса	11,36 кг
Габаритные размеры упаковки	520 x 435 x 185 мм
Масса в упаковке (брутто)	13,02 кг