

QAS MI105VP

Кардиоидный конденсаторный микрофон на «гусиной шее», 20 Гц – 20 кГц

Qtex

Артикул: QT00023208

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления.
Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.

**Описание**

QAS MI105VP – настольный конденсаторный микрофон на кронштейне «гусиной шея» с красным светодиодным индикатором включения. Имеет кардиоидную диаграмму направленности. Чувствительность: -43 дБ. Предназначен для использования в дискуссионных системах и задач оповещения. Может работать от шины фантомного питания 48 В или автономного источника (3 В).

Технические характеристики

Принцип преобразования	конденсаторный электретный
Направленность	направленный (кардиоидная)
Частотный диапазон микрофона	20 Гц – 20 кГц
Чувствительность ①	-43 дБ
Импеданс входной	75 Ом
Питание	от шины фантомного питания 48 В, от автономного источника 3 В
Длина «гусиной шеи»	450 мм
Масса	1 кг